Sachschäden,
z.B. durch Brand. Es droht
für Sie die persönliche Haftung
bei Personen- und Sachschäden.
Wenden Sie sich an einen Elektro-installateur!
***Erforderliche Fachkenntnisse**
für die Installation. Für die Installation
sind folgende Fachkenntnisse
erforderlich: • die anzuwen-
denden „5 Sicherheitsregeln“:
Freischalten; gegen
Wieder-

einschalten
sichern;
Spannungsfreiheit
feststellen; Erden und
Kurzschließen; benachbarte, unter
Spannung stehende Teile
abdecken oder
abschranken;
• Auswahl des
geeigneten Werkzeuges, der
Messgeräte und ggf. der persönlichen
Schutzausrüstung; • Auswertung
der Messergebnisse;
• Auswahl des

Elektro-
Installationsmaterials
zur Sicherstellung der
Abschaltbedingungen;
• IP-Schutzarten; • Einbau des
Elektroinstallationsmaterials;


• Art des Versorgungsnetzes
(TN-System, IT-System, TT-System)
und die daraus folgenden Anschluss-
bedingungen (klassische
Nullung, Schutzerdung,
erforderliche

Zusatz-
maßnahmen etc.)

Schutzkontakt-Steckdose für die
Unterputzmontage in trockenen
Räumen, ausschließlich für starre
Leiter geeignet.

Notwendiges
spannungsisoliertes Werkzeug:
Zweipoliger Spannungsprüfer,
Schraubendreher,
Abisolierzange

Anschlussskizze:



Schutzkontakt-Steckdosen dürfen
nur von einer Elektro-Fachkraft
installiert werden!
Notwendiges Zubehör:

Montierte
Einbaudose und Rahmen
der zugehörigen Schalterserie
1. Schutzkontakt-Steckdosen
Abdeckung abschrauben.
2. Aderenden auf eine
Länge von
14mm
abisolieren.
3. Leiter und Neutralleiter jeweils an
den äußeren Klemmen anschließen.
Dazu das Aderende in die
Klemme einschieben.

Zum Lösen der
Einzeladern die Entriegelung
der Klemme niederdrücken.
4. Den grüngelben Schutzleiter
(PE) an die mittlere Klemme
gekennzeichnet
mit ⏚
anschließen.
5. Schutzkontakt-Steckdose
in der montierten Einbaudose aus-
richten und mit den Spreizkrallen
oder den Dosenschrauben
befestigen.

6. Schutzkontakt-
Steckdosen-Abdeckung
festschrauben.
7. Spannung wieder einschalten.

8. Einwandfreie Funktion mit
einem zweipoligen
Spannungsprüfer überprüfen.

WEEE-
ENTSORGUNGSHINWEIS
Gebrauchte Elektro- und
Elektronik-geräte dürfen gemäß
europäischer Vorgaben nicht mehr
zum unsortierten Abfall gegeben
werden.
Das Symbol
der Abfalltonne auf Rädern weist
auf die Notwendigkeit der getrennten
Sammlung hin. Helfen auch Sie
mit beim Umweltschutz und
sorgen dafür, dieses
Gerät,

wenn Sie es
nicht mehr nutzen,
in die hierfür vorgesehenen
Systeme der Getrenntsammlung zu
geben. RICHTLINIE 2012/19/EU DES

EUROPÄISCHENPARLAMENTS
UND DES RATES vom 04. Juli 2012
über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte.

REV Ritter GmbH, Frankenstr. 1-4
D-63776 Mömbris,
www.rev.de

01.18

Warnhinweis

– nach Norm VDE 0620-1.
Installation nur durch
Personen mit einschlägigen
elektrotechnischen Kenntnissen und
Erfahrungen!*
Durch eine
unsach-
gemäße Installation gefährden Sie:
• Ihr eigenes Leben; • das Leben der
Nutzer der elektrischen Anlage.
Mit einer unsachgemäßen
Installation riskieren Sie
schwere